

Product sheet



Versie: 1.0
Release datum: 7 mei 2021
Product: TZ4087/29
Omschrijving: 3D-RF Halszender professional (rood)

Toepassing: De 3D-RF Halszender is 3D-RF zender dat zich perfect voor Leefcirkel- en Alarmeringstoepassingen met locatie indicaties. De 3D-RF Halszender vangt laag-frequent codes op van 3D-bakens. De laatste code wordt door de zenders onthouden en/of uitgestuurd naar aan de OCC | Gateway of 3D-SAN Gateway. Wanneer er een alarmoproep wordt gemaakt met de 3D-RF Halszender, dan wordt de laatst opgevangen locatie meegestuurd. Daardoor kan de hulpverlener die het alarm ontvangt direct ter plaatse komen. Wanneer er Leefcirkels geprogrammeerd zijn, wordt de locatie van de 3D-RF zender (ook) gebruikt voor dwaaldetectie en dwaalpreventie.

Design: Eurocom biedt 2 kleurvarianten in het design van de 3D-RF zenders. De blauwe zenders worden gebruikt voor cliënten. Daarnaast bieden we ook een rode variant aan voor het personeel om persoonsbeveiliging te kunnen bieden. Personeel met een potentieel gevaarlijke werkomgeving zijn in staat een alarmoproep naar collega's te sturen.

Afbeeldingen:



Voorzijde

Technische specificaties

| | |
|----------------------|--|
| Inhoud verpakking: | 3D-RF Zender (rood) (1x); Halskoord (1x); Instructielink (1x) |
| Uitvoering: | Wit-rood |
| Afmeting: | 19x44 (mm) HxØ |
| Gewicht: | 17 gram |
| Voeding: | CR2032 Batterij 3V 230mAh |
| Levensduur batterij: | 1 jaar bij 39.000 oproepen 2 jaar bij 26.000 oproepen |
| RF-Zendfrequentie: | 869,225Mhz en 869,275Mhz |
| Temperatuur: | +15°C tot +35°C (operationeel) |
| IP-normering: | IP67 |

LED indicaties

| Actie | Indicatie |
|----------|-------------------------------------|
| 1x flits | Er wordt een RF-sigitaal verzonden. |
| 4x flits | De batterijstand is laag. |

Certificering en normering

| | |
|-------------|--|
| Europa | CE |
| Standaarden | EN 50134-1:2002 EN 50134-2:1999 NEN-EN IEC 6100-6-1:2007 NEN-EN IEC 6100-6-3:2007 NEN-EN IEC 6100-4-2:2009 NEN-EN IEC 6100-4-3:2006 ETSI EN 300 220-1 V2.2.4 (2012-01) ETSI EN 300 220-1 V2.2.4 (2012-05) |

Meer handleidingen, installatie-instructies en product sheets zijn te vinden op www.eurocom-group.eu/productsupport.

eurocom.
group